

SICUREZZA SUBITO E SENZA ERRORI

PULSANTI D'EMERGENZA E RESET

I pulsanti d'emergenza e reset di Murrelektronik possono essere facilmente integrati nelle installazioni elettriche.

Questi dispositivi di comando sono dotati di connessioni M12 precablate (4, 5 o 8 poli): una soluzione che velocizza la procedura di installazione ed elimina gli errori di cablaggio. Queste connessioni rendono i dispositivi di sicurezza "plug & play", cioè di facile installazione, per numerose macchine e sistemi.

CON
CONNESSIONE
M12



FACILI DA INSTALLARE

- Superfici piate e materiali diversi
- Nessun errore di connessione con cavi M12 standard
- adatto per il maggior numero di applicazioni di sicurezza

VERSIONI DA 42 MM

- Struttura compatta
- Ideale per il montaggio su profilati d'alluminio standard (40 mm)
- Possibilità di combinare due dispositivi di comando, ad esempio pulsanti d'emergenza e reset

VERSIONI DA 72 MM

- Custodia standard per pulsanti d'emergenza
- Anello luminoso opzionale
- Collarino di protezione contro l'attivazione accidentale

ASSEMBLAGGIO VELOCE IN TRE MOSSE



AVVITARE LA CLIP METALLICA

1



AGGANCIARE IL PULSANTE








2










INSERIRE IL CONNETTORE M12

3

GAMMA PRODOTTI

Pulsanti Emergency Stop e Reset	E-Stop 42 2NC M12 (4)	E-Stop 42 2NC M12 (5)	E-Stop 42 2NC L M12 (8)	E-Stop/R-B 42 2NC 1NO M12 (8)	E-Stop/R-B* 42 2NC 1NO L M12 (8)	Reset 42 1NO M12 (4)	Reset 42 1NO L M12 (4)	
– custodia IP65 – con connessione M12								
Dati di ordinazione	Codice	69000	69001	69002	69003	69004	69010	69013
Dati generali	Larghezza	42 mm						
Contatti N/C	2						–	
Contatti N/O	–		1					
Segnalazione luminosa	No		pulsante E-Stop (LED)		No		pulsante Reset (LED)	
Connessione	M12 4 poli	M12 5 poli	M12 8 poli				M12 4 poli	
Altro			elemento a T per connessione a MVK Metallico Safety (vedi Accessori)				–	
Caratteristiche speciali	–							

Pulsanti Emergency Stop e Reset	Reset 42 2NO M12 (4)	Reset 42 2NO L M12 (8)	E-Stop 72 2NC M12 (4)	E-Stop 72 2NC M12 (5)	E-Stop 72P 2NC L M12 (8)	E-Stop 72P 2NC M12 (4)	E-Stop 72P 2NC M12 (5)	
– custodia IP65 – con connessione M12								
Dati di ordinazione	Codice	69011	69012	55550	69041	69043	69040	69042
Dati generali	Larghezza	42 mm		72 mm				
Contatti N/C	–		2				–	
Contatti N/O	2		–					
Segnalazione luminosa	No		2 pulsanti reset (LED)		pulsante E-Stop (LED)		No	
Connessione	M12 4 poli	M12 8 poli	M12 4 poli	M12 5 poli	M12 8 poli	M12 5 poli	M12 4 poli	
Altro					elemento a T per connessione a MVK Metallico Safety (vedi Accessori)		pulsante E-Stop con collarino di protezione	
Caratteristiche speciali	–							

* Nella confezione dei pulsanti Reset sono incluse 5 o 10 coperture nei seguenti colori: rosso, giallo, verde, blu e trasparente.

ACCESSORI

Descrizione	Codice
Elemento a T + connettore precablato, per collegare 69043, 69002 o 69003 a MVK Metallico Safety	7030-42622-000000
MSD8 distributore emergency stop senza feedback	8000-98752-000000
MSD8R distributore emergency stop con feedback	8000-98750-000000
MVK Metallico Safety F DI 16/8 con connettore Push Pull	55562
MVK Metallico Safety F DI 8/4 + F DO 4 con connettore Push Pull	55563
MVK Metallico Safety F DI 16/8 con connettore Push Pull	55562
MVK Metallico Safety F DI 8/4 + F DO 4 con connettore Power 7/8"	55557